

工事中電源資料

ボルトサイズ・ネジ径はメーカーにより異なります。

モーター 出力 (kW)	ブレーカー		トランス	二次配線ケーブル		アース
	ノーヒューズブレーカー		電源トランス 容量	22kW 以下は 10m 以内 37kW 以上は 20m 以内		ケーブル径 端子ネジ径
	200/220V	400/440V		200/220V	400/440V	
7.5	60A	30A	10KVA	8mm ² M5	3.5mm ² M4	5.5mm ² M4
11	75A	50A	15KVA	14mm ² M5	5.5mm ² M4	14mm ² M5
15	100A	60A	20KVA	22mm ² M8	14mm ² M5	14mm ² M5
22	175A	100A	30KVA	38mm ² M10	22mm ² M8	22mm ² M8
37	NF225-SEP, HEP	150A	50KVA	100mm ² M10	38mm ² M8	22mm ² M8
55	400A	225A	75KVA	150mm ² M12	60mm ² M10	38mm ² M8
75	NF400-SEP, HEP	NF225-SEP, HEP	150KVA	200mm ² M12	60mm ² M10	38mm ² M8
90	600A	350A	150KVA	200mm ² M12	150mm ² M12	38mm ² M8
100	600A	400A	150KVA	325mm ² M12	150mm ² M12	38mm ² M8
120	700A	400A	200KVA	325mm ² M12	200mm ² M12	60mm ² M10
150	800A	NF400-SEP, HEP	300KVA	325mm ² M12	250mm ² M12	60mm ² M10